

## Модуль сопряжения MC-VIZIT с координатным видеодомофоном.

Модуль сопряжения MC-VIZIT предназначен для совместного использования индивидуального видеомонитора (видеодомофона) Commax, Kocom, Tantos, Kenwei, Quantum, Aurine. Competition и т.п. с подъездным многоквартирным координатным видеодомофоном типа Laskomex, Vazit, Eltis, Cyfral и т.п.

Модуль сопряжения MC-VIZIT позволяет подключить к одному входу подъездный многоквартирный видеодомофон: аудио и видео линии и индивидуальную малоабонентскую вызывную панель типа Commax, JSB, AVC и т.п.

Особенности:

- гальваническая развязка между подъездной линией и общим входом видеомонитора,
- регулировка громкости динамика,
- регулировка усиления микрофона.

**При отсутствии видеодомофона подъездного домофона (доп. камера) некоторые модели видеодомофонов фирм Kocom, Tantos, Kenwei и т.п не обеспечивают полноценной передачи аудио сигнала с подъездного домофона.**

**Для правильной работы системы необходимо сделать следующие соединения на плоском шлейфе модуля сопряжения: провод «+12В» МОНИТОР с проводом «+12В» ВЫЗ.ПАНЕЛЬ, а провод «ВИДЕО» ДОП. КАМЕРА с проводом «ВИДЕО» ВЫЗ. ПАНЕЛЬ**

Монитор		- Звук
		-Общий
		-+12В
		-Видео
Выз. панель		- Звук
		-Общий
		-+12В
		-Видео
Доп. камера		-Общий
		-Не используется
		-Видео
Vazit		-LINE+
		-LINE-

Обозначение соединительного разъёма (шлейфа).